



МАРС
АРСЕНАЛ

ПРЕСЕЛЕКТОР
1P/2W 3W
120V 240V
10A 16A 20A 25A
www.radial.ru

IN

OUT

**БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ
УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ**

ЗА 1000

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 3A1000



MARS: 3A1000 – это 1 канальный (2 логических канала) ретранслятор стандарта DMR исполненный в металлическом шкафу с классом пыле и влагозащиты IP65 не требующим размещения в помещении. Поддерживается работа в аналоговом, цифровом и смешанном режимах. Базовая станция оснащена дуплексным фильтром для достижения лучших результатов изоляции приемной и передающей антенн и грозозащитой. Встроенная система бесперебойного электропитания гарантирует до 6 часов автономной работы устройства от внутренней батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, МГц	136-174 / 403-470 / 470-512
Разнос частот между соседними каналами, кГц	12,5/25
Выходная мощность, Вт	25/50/100
Количество физических каналов	1
Количество логических каналов	2
Тип звукового цифрового кодека	AMBE++
Цифровой протокол	ETSI-TS102 361-1
Режим работы	аналоговый/цифровой/смешанный
Чувствительность радиоприемника (аналог.), мкВ	0,22
Чувствительность радиоприемника (цифр.), мкВ	0,3
Встроенная система бесперебойного питания	Есть
Ёмкость встроенной АКБ, АЧ	70
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Напряжение питания переменного тока, В	100-240
Потребляемая мощность по постоянному току, не более ВА	50
Потребляемая мощность по переменному току, не более ВА	75 (170 в режиме заряда АКБ)
Габариты устройства ШхВхГ	600x600x210
Масса устройства, кг	21
Класс защиты	IP65
Рабочая температура, °С	от -20 до +60